



Bosch GFM 1000-15



Tuote

Tuotekoodi:	301813
Design:	Bosch

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika:	3 - 5 arkipäivää
TT 1:	- AC-jännite 1000 V
TT 2:	- AC-jännitteen resoluutio 1 V
TT 3:	- Vaihtovirtajännitteen tarkkuus $\pm 1,5 \% + 5$
TT 4:	- AC-virta 200 A
TT 5:	- AC-virran resoluutio 0.1 A
TT 6:	- AC-virran tarkkuus $\pm 3.0 \% + 3$
TT 7:	- DC-jännite 1000 V
TT 8:	- DC-jännitteen resoluutio 1 V
TT 9:	- DC-jännitteen tarkkuus $\pm 1,0 \% + 2$
TT 10:	- Vastuksen mittaustalue 60 M Ω
TT 11:	- Vastuksen resoluutio 0,01 megaohmia
TT 12:	- Vastustarkkuus $\pm 2,0 \% + 5$
TT 13:	- Jatkuvuus Kyllä
TT 14:	- Jatkuvuuden erottelutarkkuus 0.1 Ohm
TT 15:	- Jatkuvuuden mittaustarkkuus $\pm 1.0 \% + 5$
TT 16:	- Taajuusresoluutio 0,01 kHz
TT 17:	- Taajuuden tarkkuus $\pm 0,1 \% + 2$
TT 18:	- Matala tuloimpedanssi (LoZ) 1000 V
TT 19:	- IP-suojaluokka IP54
TT 20:	- Todellinen RMS Kyllä
TT 21:	- Turvallisuusluokka CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
TT 22:	- Näyttötyyppi Käänteinen LCD
TT 23:	- NCV-mittaus Kyllä
TT 24:	- Taskulampputoiminto Kyllä
TT 25:	- Akustinen palaute Kyllä
TT 26:	- Taajuuden mittaustalue 10 Hz to 50 kHz
TT 27:	- Jatkuvuuden mittaustalue 0 Ω

Vaativiin työmaaolosuhteisiin kestävä ja luotettava True RMS -haarukkamittari vaihtovirran mittaamiseen. Käänteisellä LCD-näytöllä ja IP54-luokan suojauksella varustettu mittari mittaa enintään 200 A:n vaihtovirran, kompakti koko ja erikseen saatavilla oleva magneettiripustusratkaisu mahdollistaa ahtaissa tiloissa työskentelyn.

- Luotettava ja kestävä True RMS -haarukkamittari käänteisellä LCD-näytöllä nopeaan vaihtovirran mittaamiseen
- Entistä parempi kestävyys IP54-luokan suojauksella ja miellyttävä kahva vaativiin työmaaolosuhteisiin
- Mittaa enintään 200 A:n vaihtovirran. Avoin leukarakenne entistä nopeampaan työskentelyyn
- Kompakti laite yhteensopivalla magneettiripustusratkaisulla (MH 1 Professional) ahtaissa tiloissa työskentelyyn (MH1 Professional ostettava erikseen)